

fencee

GENERÁTORY
ELEKTRICKÉHO
OHRADNÍKU

FENCE GATEWAY GW10



ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENOU
CENTRÁLNÍ KONTROLU A OVLÁDÁNÍ
OHRADNÍKŮ fencee power DUORF PDX Series

SIGNALIZACE



ALARMŮ

AŽ

6

GENERÁTORŮ



S EXTERNÍ ANTÉNOU

DOSAHA AŽ 30 KM



FENCE GATEWAY GW10

DOSAHA SE ZÁKLADNÍ ANTÉNOU – AŽ 10 KM

VELKÝ GRAFICKÝ LCD DISPLEJ

- » Přehledová obrazovka s informacemi o všech generátorech.
- » Detailní zobrazení parametrů jednotlivého generátoru

Možnost připojení

EXTERNÍHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ (siréna, světlo)

NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ + ZÁLOŽNÍ ZDROJ Z BATERIE



NENÍ POTŘEBA
SIM KARTA



fencee.cz @fenceeczech



VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, Czech Republic
info@fencee.cz | www.fencee.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY:

FENCE GATEWAY GW10

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| LCD DISPLEJ | ✓ |
| VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM | ✓ |
| EXTERNÍ ANTÉNA KONEKTOR SMA | ✓ |
| DOSAH ZÁKLADNÍ ANTÉNY | až 10 km |
| DOSAH S EXTERNÍ ANTÉNOU | až 30 km |
| VYSÍLACÍ FREKVENCE | 869,525 MHz |
| VYSÍLACÍ VÝKON | +22dBm |
| ZÁLOŽNÍ BATERIE | 9,6 V - 800m Ah |
| NAPÁJECÍ ADAPTÉR | 230 V / 50 Hz, 14 VDC |
| SPOTŘEBA | max odběr 300 mA |
| ROZMĚR | 165 x 116 x 35 mm |
| HMOTNOST | 420 g |



FENCE GATEWAY GW10

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENOU CENTRÁLNÍ KONTROLU
A OVLÁDÁNÍ OHRADNÍKŮ fencee power DUORF PDX Series

RF TECHNOLOGY
BEZDRÁTOVÉ RF SPOJENÍ
S GENERÁTORY

LCD DISPLEJ
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

ZÁLOŽNÍ
ZDROJ

